

SENSIT Yedek Batarya

SENSIT Ağ Geçidi için Yedek Batarya

Ana Özellikler:

- ✓ Güç Kaynağı yedek pil
- ✓ Sarj etmeden 35 saate kadar kullanım
- ✓ SENSIT Ağ geçidini elektrik direğine ya da güneş paneline bağlar



Pil Paketi

SENSIT Yedek Pil, elektrik kesintisi durumunda bile kablosuz SENSIT ağının çalışır durumda kalmasını sağlamak için kullanılabilir. Bu pil takımı doğrudan Ağ Geçidine bağlanabilir. Bu, Ağ Geçidinin bir elektrik direğine bağlanmasını sağlar. Elektrik direği etkinleştirildiğinde pil gece boyunca şarj edilecektir. SENSIT Yedek pil, 35 saate kadar otonom zaman sunar. Bu, her koşulda güvenilir bir sistem sağlar.

Teknik Bilgiler	SENSIT Yedek Batarya
Parti Numarası	9219013 SENSIT Yedek Batarya
Boyutlar	250 x 90 x 250 mm (9.9 x 3.5 x 9.9 in) direk montaj seti hariç
Renk	Alüminyum & lacivert yan kapaklar RAL5011
Ağırlık	3,8 kg (134 oz)
Koruma Sınıfı	IP65
Malzeme	Alüminyum / PC / ABS
Çalışma Sıcaklığı	-15°C ... +50°C (5°F ... 122°F)
Depolama Sıcaklığı	-15°C ... +50°C (5°F ... 122°F)
Bağıl Nem	100% bağıl nem, yoğuşmasız
Güç Kaynağı	Dahili batarya, 12VDC 7Ah lead-acid
Batarya Çalışma Süresi	Sarj etmeden 35 saate kadar
Pil Ömrü	> 1000 desarj/sarj döngüleri
Standartlar	CE, FCC, IC, ACMA
Belge Versiyon Numarası	2.1

