

## AC-Q41SB

### Tuş Takımı Aydınlatmalı İnce Yapılı Bağımsız PIN Kontrol Cihazı

AC-Q41SB 500 Kullanıcı geliştirmiş bir bağımsız kontrol cihazıdır. Metal tuş takımının mavi zararsız bir ışık yayma özelliği vardır. Buda kullanıcıya PIN şifreleri giriminde ayrı bir kolaylık sağlamaktadır. Sağlam metal bir yapıya sahip olan cihaz yüksek kullanım yoğunluğuna sahip ortamlar için idealdir. Aynı zamanda sağlam, dayanıklı yapısı sayesinde dış ortamlardan kaynaklanan bütün olumsuz şartlara son derece dayanıklıdır ve gelişmiş programlama seçeneklerine sahiptir.

#### Genel Tanım

AC-Q41SB Kontrol cihazı sahip olduğu kendisine özgü geniş ve ışıklı tuş takımı sayesinde, ışık kaynağının yetersiz olduğu ortamlarda kullanıcıya çok rahat bir kullanım ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda dahili ısıtıcısı bulunmaktadır.

AC-Q41SB göze hoş gelen ince ve zarif yapısı sayesinde kurulum ve kullanım açısından son derece uygundur. Her türlü hava şartlarında kullanılabilen cihaz sahip olduğu esnek programlama yapısı sayesinde kullanıcı içinde son derece basit bir kullanım, yönetim kolaylığı sunmaktadır. Ayrıca silinmeyen hafızası kullanıcı veritabanına, modlara ve parametrelere koruma sağlar.



#### Ana Özellikler

- 500 kullanıcıya kadar PIN şifresi girme.
- Son derece şık görümlü pürüzsüz göze hoş gelen dizayn.
- Işıksız ortamlarda çok rahat görülebilen mavi ışıklı tuş takımı.
- Özel PIN kodlarıyla seçilebilen 3 aşamalı güvenlik seviyesi.
- Programlama ve işlemler için 2 ışıklı LED ve dahili ses ünitesi.
- 8 dijite kadar PIN kodlarını destekleme, 3 kez yanlış girildiğinde kendisini kilitleme özelliği.
- Cihaza kablo bağlantısı için, çıkartılabilen bağlantı blokları.
- Farklı değerlerde düşük voltaj AC-DC Güç girişi kullanma.
- Tuş takımının donmasını engelleyen harici ısıtıcı (-20°C ye kadar).
- Programlanabilir yardımcı giriş-çıkış, 3 Amp form C.
- 2 Amp form C kilit tetikleme rölesi (REX girişi için).
- Kapı zili çaldırma işlemleri için tuş özelliği (" \* " tuşu).
- Led rengi kontrol girişi.

**KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT**

# AC-Q41SB Tuş Takımı Aydınlatmalı İnce Yapılı Bağımsız PIN Kontrol Cihazı

## Ürün Özellikleri



### Elektriksel Özellikler

DC Giriş Gücü :	12 - 24 VDC (Düzenli bir güç kaynağından)
AC Giriş Gücü :	12 - 24 VAC (Bir transformatörden)
Maximum Giriş Akımı :	Istisna Kapalı : 12 VDC de 130mA Istisna Açık : 12 VDC de 610mA
Bekleme durumunda Giriş Akımı :	Istisna Kapalı : 12 VDC de 70mA Istisna Açık : 12 VDC de 550mA
Maximum Röle Akımı :	2 Amp.Normalde Açık yada Normalde Kapalı (kilit tetikleme ve yardımcı röleler).

### Operasyonel Özellikler

REX Girişi	Normalde Açık ( Kuru Kontak ) Kilit tetikleme için.
AUX Girişi :	Normalde Açık ( Kuru Kontak ) Kapı durumunu izleme için.
PIN Kodları :	1 Dijitten - 8 Dijite kadar PIN Kodları
LED :	2 Durum / Programlama arabirim LED leri , 3 Renk
3 Güvenlik Modu :	3 çalışma modu :
	Normal Mod : Bütün kullanıcılar PIN ve/veya PROX access
	Boş Geçme Modu : Kullanıcı olmayanlar için Açık (***) Tuşu)
	Güvenli Mod : Güvenli kullanıcılar PIN ve PROX access.

### Çevresel Özellikler

Çalışma Ortamı :	İçkapı kullanımı ve Dışkapı kullanımı - IP54 sınıfı
Çalışma Isısı :	(-20°C den 60°C ye kadar) - Harici ısıtıcı düşük ısılarda devreye girer.
Çalışma Nemi :	0-%95 arası (yoğunlaşma olmadan)
RFI Koruma :	≥20 V/m den 1000 MHz ye kadar.

### Fiziksel Özellikler

Boyutlar :	120mm x 76mm x 27mm .
Ağırlık :	521 gr.



**atitek** ELEKTRONİK  
SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ  
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT**