

# SENSIT Kalibrasyon Cihazı

SENSIT Donanımının Kolay Kurulumu için  
El Cihazı

## Ana Özellikler:

- ✓ SENSIT Ağ Geçitlerinin, Röle Düğmelerinin ve SENSIT sensörlerinin kolay yapılandırılması
- ✓ Düğüm/sensör kimliği ile birleştirilmiş GPS koordinatları
- ✓ SENSIT Sensörlerin kalibrasyonları
- ✓ Android için "SENSIT Configuration" uygulaması
- ✓ Daha geniş otoparklar için bölümlendirme yapar



SENSIT Kalibrasyon cihazı; Ağ Geçitleri, Röle Düğmeleri ve SENSIT sensörlerinin kurulumu esnasında kullanılabilir. Doğrudan SENSIT Arayüz Yazılımına aktarılabilen bir CSV dosyası oluşturur. Bu CSV dosyası, bir kurulumdaki tüm SENSIT ekipmanlarının park alanı, park zonu, park yeri, düğüm / sensör kimliği ve GPS koordinatlarını içerir. Yeni kurulan SENSIT ekipmanlarının park alanında kesin durumuna tam bir bakış sunar.

## Kalibrasyon Uygulaması

SENSIT Kalibrasyon cihazı bir Android uygulaması ile çalışır. 'SENSIT Configuration' olarak adlandırılan bu uygulama Google Play Store'dan indirilebilir. Bu uygulama ve SENSIT Kalibrasyon cihazı iletişim kurmak için Bluetooth kullanır.

## Gerekli Cihaz

SENSIT Kalibrasyon cihazı SENSIT ekipmanlarının yerleştirme ve montajı sürecinde kullanılabilir. Cihazla bölümlendirme yapmak mümkündür. Ek olarak bu cihaz hızlı, verimli ve kontrollü bir kurulum sağlar. Bu da cihazı, her bir SENSIT iş ortağı için olmazsa olmaz bir cihaz haline getirir.

## Devreye Alma ve Kalibrasyon

SENSIT Kalibrasyon cihazı ayrıca SENSIT sensörlerinin, Ağ Geçitlerinin, ve Röle Düğmelerinin devreye alınmalarını ve farklı bölümlere atanmalarını sağlar. Üstündeki mıknatısı sayesinde, SENSIT sensörlerini devreye alır ve kalibre eder.

## Bölümler

SENSIT Kalibrasyon cihazı, daha büyük otopark alanlarını bölümlere ayırmaya yardımcı olur. Bu şekilde bir bölümdeki SENSIT sensörleri sadece bu bölümdeki Ağ Geçitleri ve Röle Düğmeleri ile iletişim kuracaktır. Röle Düğmeleri sadece o bölümdeki Ağ Geçitleri ve diğer Röle Düğmeleri ile iletişim kurar.

Kablosuz SENSIT ağının en yüksek performansla çalışması için bölümlenme şarttır.

Teknik Bilgiler	SENSIT Configuration Tool
Parti Numarası	9217398 SENSIT Kalibrasyon Cihazı
Boyutlar	200 x 115 x 93 mm (7.9 x 5.9 x 2.4 inç)
Renk	Sarı ve Siyah
Ağırlık	505 gram (17.8 oz)
Koruma Sınıfı	IP44
Malzeme	PA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +50°C (14F.... 122F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ... +50°C (14F.... 122F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Pil	2x AA Alkalin Pil
Pil Ömrü	Bir AA alkalin pil seti ile 40 saat sürekli kullanım (değiştirilebilir)
Haberleşme	Bluetooth
Standartlar	CE, FCC, IC, ACMA
Belge Versiyon Numarası	2.1



NEDAP Türkiye Distribütörü